

BABYLONE : Fiche lumière version frontale
avec supplément éclairages grill salle

Dans cette version seulement 4 circuits directe 16A seront utile pour brancher les 4 mini-blocs ADB. Pour alléger l'installation, préférer l'utilisation des circuits de la scène à la place des mini-blocs.

Suivant l'installation du décor certains éléments ne seront pas utilisés.

La commande de la salle pour l'entrée et la sortie du public sera ramené en régie.

Bloc ADB 1 musiciens :	boule J	adr 1	
	boule c	adr 2	
	4 quartz GS	adr 3	
	lumistyle couloir	adr 4	suivant installation
Bloc ADB 2 Bibliothèque :	luminaire	adr 5	suivant installation
	lumistyle	adr 6	
	quartz BIB	adr 7	suivant installation
	réserve	adr 8	
Bloc ADB 3 Bar :	luminaire	adr 9	
	lumistyle	adr 10	
	quartz BAR	adr 11	
	réserve	adr 12	
Bloc ADB 4 Salon :	luminaire	adr 13	
	lumistyle	adr 14	
	quartz SAL	adr 15	
	4 quartz petite scène	adr 16	

Prévoir par la salle : 3 projecteurs pour la face des musiciens et centre(escaliers)

1 découpe grand angle en face pour le podium

3 projecteurs pour la face sur les 3 tapis ronds

2 découpes sur toute la face en bord de scène(couloir de lumière largeur 2m).

Les 4 barres OXO seront adressées en dmx 121 (6 canaux, 126 en dimer).

2 Par à led depuis le centre du couloir vers l'extérieur en dmx 131 (6 circuits).

2 Par à led depuis le centre du couloir vers la grande scène en dmx 141 (6 circuits).

2 Par à led depuis le centre du couloir vers la petite scène en dmx 151 (6 circuits).

Ouverture scène 10m mini
Profondeur scène 9 m mini

